



HELPEŚ <https://sklep.helpes.pl> 48 377 30 48 sklep@helpes.pl



Bezprzewodowa czujka magnetyczna ROPAM Aero MGD-Aero-WH

Nr katalogowy: MGD-Aero-WH

Kod EAN: 5903317818106

Producent: Ropam Elektronik

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

159,00 PLN

Opis produktu

**MGD-Aero-WH ROPAM Bezprzewodowa czujka
magnetyczna NOWOŚĆ!!!**



NOWOŚĆ w systemie bezprzewodowym Aero firmy Ropam.

Bezprzewodowa czujka magnetyczna MGD-Aero-WH, przeznaczona do współpracy z centralami alarmowymi **OptimaGSM i NeoGSM-IP** w ramach dwukierunkowego **systemu bezprzewodowego Aero**.

Przekazując do systemu informacje **o otwarciu drzwi, okien** itp. Bezprzewodowy system Aero zapewnia wysoką skuteczność, niezawodność działania i pełną diagnostykę systemu tzn. informacja o naruszeniu detektora, informacje diagnostyczne, siła sygnału, stan baterii.

Oddaleniu magnesu od bezprzewodowego czujnika magnetycznego wywołuje naruszenie. Informacja o naruszeniu czujki przesyłana jest drogą radiową do kontrolera APm-Aero (patrz zworka J2).

Co 30s/60s/90s czujka wysyła transmisję z informacją o aktualnym stanie styku sabotażowego i baterii. Okresowe transmisje służą do nadzorowania obecności i sprawności czujki. Działanie ochrony sabotażowej: otwarcie obudowy lub oderwanie od podłoża jest przesyłane natychmiast do systemu.

- kompatybilność: **APm-Aero**, system **OptimaGSM, NeoGSM-IP**,

właściwości czujki:

- zgodność z normą **PN-EN 50131-2-2 Grade 2**,
- wykrywanie otwarcia drzwi, okien,

- **wejście NC,**
- **styk sabotażowy:** otwarcie i oderwanie obudowy,

właściwości komunikacji Aero:

- automatyczne sterowanie mocą nadawania, do +10dBm, w zależności od siły (RSSI) i jakości transmisji (LQI) dla maksymalnej żywotności baterii,
- **dwukierunkowa**, szyfrowana (AES 128-bit) komunikacja **868 MHz**,
- wysoka czułość RF do -110 dBm,
- zasięg powyżej 300m w terenie otwartym,

właściwości ogólne:

- obudowa natynkowa ABS biała - wymiary: 32x81x28 (czujka) 13x75x18 (magnes) WxHxD [mm],
- sygnalizacja optyczna: alarm, brak łączności, niskie napięcie baterii,
- temperatura pracy: -10°C do +55°C,
- zasilanie: bateria ER14250, żywotność do 3 lat,

programowanie:

- programowanie z poziomu centrali alarmowej

—

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.