



Czujnik ruchu PIR BOSCH ISC-BPR2-WP12 PET

Nr katalogowy: ISC-BPR2-WP12

Producent: Bosch

Czas wysyłki: 24 Godziny

Pobór prądu w stanie gotowości (mA): 10

Maksymalny pobór prądu (mA): 18

Dedykowany uchwyt: B335-3 lub B338

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

68,00 PLN

Opis produktu

Czujki ruchu Bosch Blue Line Gen2 PIR (ISC-BPR2) wykorzystują dwie soczewki Fresnela zapewniające ostry obraz w całym polu widzenia oraz wysoką skuteczność wykrywania intruzów.

Soczewki te charakteryzują się wysoką gęstością (77 stref) w układzie 7-warstwowym, a regulowana soczewka obszaru bezpośrednio pod urządzeniem umożliwia skonfigurowanie trzech dodatkowych stref kontrolowanych. Łatwa instalacja, różnorodne opcje montażu oraz nowoczesne technologie wykrywania gwarantują ochronę na najwyższym poziomie.

Model z funkcją odporności na zwierzęta domowe (-WP) reaguje na prawdziwych intruzów, eliminując fałszywe alarmy generowane w reakcji na obecność zwierząt domowych.

Cechy:

- Optyka Fresnela
- Temperatura pracy -30oC...+55oC
- Dynamiczna Kompensacja temperatury
- Analiza Pierwszego Kroku (FSP)
- Odporność na zwierzęta do 20kg

Znakomita skuteczność wykrywania na obszarze 12 x 12 m.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametry elektryczne:**
- **Pobór prądu (tryb czuwania/alarm):** 10 mA przy napięciu 12 VDC
- **Napięcie robocze:** 9 VDC - 15 VDC

- **Parametry środowiskowe:**
- **Otoczenie:** Zgodność z normą EN50130-5, klasa II
- **Wilgotność względna:** 0 – 95%, bez kondensacji w instalacjach zgodnych z wymaganiami UL, 0 – 85%, bez kondensacji
- **Temperatura pracy:** -30°C ÷ +55°C W przypadku instalacji z certyfikatem UL: 0÷ +49°C
- **Parametry mechaniczne:**
- **Kolor:** biały
- **Wymiary:** 105 mm x 61 mm x 44 mm
- **Materiał:** Udaroodporne tworzywo ABS
- **Odporność na zakłócenia radiowe(RFI):** Alarmy i ustawienia przekazywane na bezpiecznych częstotliwościach w zakresie od 150 kHz do 2 GHz przy natężeniu pola poniżej 30 V/m.
- **Wyjścia:**
- **Przełącznik:** Półprzewodnikowe nadzorowane styki typu A rozwiernie o obciążalności ≤ 100 mA, 25 VDC, 2,5 W, $< 20 \Omega$ przy zwarcu
- **Zabezpieczenie antysabotażowe:** Styki rozwiernie (przy założonej pokrywie) o obciążalności maksymalnej ≤ 100 mA, 25 VDC, 2,5 W Obwód zabezpieczenia antysabotażowego jest dołączany do obwodu 24-godzinnego.