

LICZNIK ENERGII DTSU666-H_250 3-FAZOWY

Nr katalogowy: DTSU666-H_250

Producent: Huawei

Czas wysyłki: 3 dni

Cena

849,00 PLN

Opis produktu



Licznik energii 3-fazowy DTSU666-H do inwerterów Huawei

LICZNIK HUAWEI DTSU666-H SMART POWER SENSOR 3 FAZY

Licznik Huawei DTSU666-H Smart Power Sensor 3 fazy przeznaczony jest do monitorowania parametrów elektrycznych w instalacjach fotowoltaicznych. Umożliwia kontrolę i ograniczenie wypływu energii elektrycznej z instalacji PV do sieci, a także monitoring poziomu jej autokonsumpcji. Instalacja Licznika daje możliwość podglądu parametrów w czasie rzeczywistym, takich jak: napięcie, prąd trójfazowy, moc czynna i bierna, częstotliwość, energia dodatnia, energia zwrotna i wiele innych.

Wszystkie dane prezentowane są na wyświetlaczu LCD. Pomiary do 250 A realizowane są dzięki przekładnikom prądowym, dostępnym w komplecie. Licznik komunikuje się przez interfejs RS485 i przeznaczony jest do montażu na szynie TH. Pełne dane techniczne znajdują się w karcie katalogowej producenta.

Specyfikacja techniczna

- Typ połączenia: 3P4W
- Napięcie wejściowe (napięcie fazowe): 176 Vac ~ 288 Vac
- Pobór mocy: ≤ 1 W

Zakres pomiaru

- Napięcie linii: 304 Vac ~ 499 Vac
- Napięcie fazowe: 176 Vac ~ 288 Vac
- Prąd: 0 ~ 250 A

Dokładność pomiaru

- Napięcie: ±0,5 %
- Prąd/Moc/Energia: ±1 %
- Częstotliwość: ±0,01 Hz

Komunikacja

- Interfejs: RS232
- Szybkość transmisji: 9600 bps
- Protokół komunikacyjny: Modbus-RTU

Inne (akcesoria)

- Przewód RS485 (10 m / 33 ft.)
- 3 CT 250 A/50 mA

Wymiary

- Typ mocowania: Szyna DIN35
- Wymiar: 100 x 72 x 65,5 mm
- Waga z okablowaniem: 1,5 kg

--

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.